

DIGITRADIO 10 C

Radioadapter für den Empfang von DAB+ und UKW mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039452	schwarz/silber	0000/3945	612 g	153 g	12 x 9 x 6 cm	17,5 x 17,25 x 7,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit RDS
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- TFT-Farbdisplay (2,8")
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Fernbedienung

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,64 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,5 W

ANSCHLÜSSE

- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 5
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY
Typ: TFT-Farbdisplay
Größe: 2,8 Zoll
Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel
Dimmbar: Ja
Slide-Show / catSLS: Ja

RADIO/EMPFANG
DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)
DAB+ Cable: 252 - 261 MHz

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 5 V / 1.000 mA
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 10 C, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 10 C



Note: sehr gut (92,1 %)
SATVISION 11/19