



## DIGITRADIO E50

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588239135	Anthrazit	0002/3913	4,59 kg	3,57 kg

### TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion
- Hochwertiges OLED-Display
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Equalizer
- Fernbedienung

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne  
(wechselbar)

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluß (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

USB: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

### DISPLAY

Typ: OLED

**FUNKTIONEN**

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja (mit Resume-Funktion)

CD Player mit Resume Funktion: Ja

**NETZWERK & KOMMUNIKATION**

Bluetooth: Ja

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

Audio-Formate: AAC, MP3, WMA, WAV

**STREAMING**

Bluetooth Audiostreaming: Ja

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC (12 V / 3.000 mA)

Netzteilart: Extern

**LIEFERUMFANG**

DIGITRADIO E50, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung