



DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588333284	schiefergrau	1333/2882	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588033283	beige	1033/2882	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588733282	polarweiß	1733/2882	2,8 kg	2 kg		40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588348820	ziegelrot	1433/2882	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588533820	gelb mit Smiley	1533/2882	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 - 14 V

Horizontal: 16 - 19 V

Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Materialstärke: 1 mm

Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung: Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 2

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,33 m

F/D: 0,6

Gewinn: 30 dBi @ 11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch: max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

Testurteile DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)