

DIGITRADIO 10 IR

Radioadapter für den Empfang von Internetradio und DAB+ mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588139459	0010/3945	620 g	156 g	12 x 9 x 6 cm	17 x 7,5 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- TFT-Farbdisplay (2,8")
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- Spotify Connect
- Steuerung per App
- Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und Stereo-Anlagen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Internetradio: Ja
- Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

ANSCHLÜSSE

- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 30
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 30
- Programmspeicher Favoriten Internetradio: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

- Typ: TFT-Farbdisplay
- Größe: 2,8 Zoll
- Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel
- Dimmbar: Ja
- Slide-Show / catSLS: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja
- App-Steuerung: OKTIV

WLAN

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Multilingual

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja
- Spotify Free: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: DC 5 V / 1000 mA
- Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,72 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,4 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10 IR, DAB/UKW-Wurfantenne,Cinch Audiokabel, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung