



## DIGITRADIO 10 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139459	schwarz/silber	0010/3945	620 g	156 g	12 x 9 x 6 cm	17 x 7,5 x 17 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)	TFT-Farbdisplay (2,8")	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
Integrierte WLAN-Konnektivität	Spotify Connect	Steuerung per App
Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und Stereo-Anlagen		

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Internetradio: Ja
Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

#### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

---

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

---

Wecktimer: Ja

---

Sleptimer: Ja

---

Snooze-Funktion: Ja

---

Fernbedienung: Ja

---

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

---

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

---

Programmspeicher Favoriten Internetradio: 30

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

---

App-Steuerung: OKTIV

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

---

Spotify Free: Ja

#### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

---

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

---

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

#### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

---

Frequenz: 50 Hz

---

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

---

Netzteilart: Extern

#### DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

---

Größe: 2,8 Zoll

---

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

---

Dimmbar: Ja

---

Slide-Show / catSLS: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Multilingual

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,72 W

---

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,4 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Cinch Audiokabel, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung