



DIGITRADIO 10 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588139459	0010/3945	620 g	156 g	12 x 9 x 6 cm	17 x 7,5 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

TFT-Farbdisplay (2,8")

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierte WLAN-Konnektivität

Spotify Connect

Steuerung per App

Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und Stereo-Anlagen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten Internetradio: 30

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

App-Steuerung: OKTIV

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Spotify Free: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Multilingual

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,72 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,4 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Cinch Audiokabel, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
