



TECHNIRADIO 5 IR BT MDR THÜRINGEN Edition

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588439290	blau/silber	0004/3929

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Internetradio via WLAN

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Direktwahltaste für MDR THÜRINGEN & MDR SCHLAGERWELT via DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

DIREKTWAHLTASTE

MDR Thüringen: Ja

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 b/g/n

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,
Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 8 V / 2.000 mA

Netzteilart: extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver
Netzwerkverbindung: 1,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem
Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 5 IR BT, Netzteil,
Bedienungsanleitung