



KitchenRadio

Unterbaufähiges UKW-Küchenradio mit Arbeitsleuchte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588769786	silber/weiß	76-4978-00	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
4019588778207	anthrazit	76-4978-20	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
4019588978102	weiß	76-4978-10	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium

Favoritenspeicher (40 für UKW)

Bedienung des Timers über Direktwahltaste

Telefonie-Funktion

LED-Display (128 x 64)

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio

Bluetooth Audiostreaming

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2x 2,5 W

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 5 W (RMS)

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): Ja

DISPLAY

Typ: LED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

STROMVERSORGUNG

Batterietyp: LR44 (Backupbatterie, nicht im Lieferumfang)

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

LIEFERUMFANG

KITCHENRADIO, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
