



# KitchenRadio

Unterbaufähiges UKW-Küchenradio mit Arbeitsleuchte

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Silber/Weiß	4019588769786	76-4978-00	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
Anthrazit	4019588778207	76-4978-20	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm
Weiß	4019588978102	76-4978-10	736 g	518 g	21,2 x 5 x 12,5 cm	28 x 14,5 x 7 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

- Vielseitiges Design: Das moderne UKW-Radio eignet sich perfekt als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio. Es passt mit seinem eleganten Gehäuse ideal zu modernen Einrichtungsstilen in Küche oder Schlafzimmer
- Überzeugender Ton: Zwei Stereo-Lautsprecher mit Bassverstärker sorgen für beeindruckenden Klang. Dank integriertem Bluetooth-Empfänger spielen Sie Musik vom Smartphone auf dem KITCHENRADIO ab oder nutzen die Verbindung als Freisprecheinrichtung
- Funktionen für Alltag & Nacht: Das Unterbauradio ist mit komfortabler Weck-, Sleep und Snooze-Funktion sowie automatischer Abschaltung ausgestattet. Die integrierte LED-Beleuchtung ist praktisch als Arbeits- und Nachtlampe
- Benutzerfreundlich: Klar ablesbares LED-Display mit Uhr und Datumsanzeige, 40 Favoritenspeicherplätze, einfacher Timerzugriff per Direktwahltaste und einem externen Antennenanschluss

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

abmasse\_portabel: Nein

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPfang

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2x 2,5 W

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 5 W (RMS)

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

#### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): Ja

#### STROMVERSORGUNG

Batterietyp: LR44 (Backupbatterie, nicht im Lieferumfang)

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1500 mA

Netzteilart: Extern

#### DISPLAY

Typ: LED

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

#### LIEFERUMFANG

KITCHENRADIO, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung