



DIGITRADIO 3 VOICE

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit TECHNIVOICE Sprachsteuerung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588039636	0000/3963	4,65 kg	3,62 kg	38 x 13,3 x 17,9 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Intelligente Sprachsteuerung und Sprachausgabe Made in Germany: Das in Deutschland entwickelte und produzierte Digitalradio eignet sich besonders gut für Menschen mit einer eingeschränkten Sehleistung
- Hervorragender Stereosound: Powerd by Elac mit 2x10 W Lautsprechern überzeugt das Radio durch ein hochwertiges Holzgehäuse mit Aluminium-Front und intuitive Bedienung am Gerät oder per Fernbedienung
- Volle Flexibilität: Musik, MP3, per USB (inkl. Ladefunktion) oder AUX in übertragen. Radiowecker mit Sleeptimer und ein Favoritspeicher runden das Design-Radio ab
- CD-Spieler mit MP3 und Resume-Funktion: Der CD Player startet nach dem Ausschalten beim erneuten Einschalten wieder an der zuletzt gehörten Stelle - Optimal für Fans von Hörbüchern

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluß (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT	DISPLAY	FUNKTIONEN
Uhr: Ja	Typ: TFT-Farbdisplay	MP3 Wiedergabe über USB: Ja
Wecktimer: Ja	Größe: 2,8 Zoll	USB Ladefunktion: Ja
Sleeptimer: Ja	Auflösung (Linien x Zeilen): 320 x 240 Pixel Pixel	CD Player mit MP3: Ja (mit Resume-Funktion)
Snooze-Funktion: Ja		CD Player mit Resume Funktion: Ja
Fernbedienung: Ja		
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20		
Programmspeicher Favoriten UKW: 20		
TECHNIVOICE Sprachsteuerung: Ja		
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG
Audio-Formate: WMA, WAV, MP3, AAC	Deutsch: Ja	Nennspannung: 230 V
		Frequenz: 50 Hz
		Netzteil: DC (12 V / 3.000 mA)
		Netzteilart: Extern
LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG	
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,483 W	DIGITRADIO 3 Voice, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Broschüre mit Bedienungshinweisen in Brailleschrift	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 32 W		
Leistungsaufnahme mit aktiver Sprachsteuerung: 1,2 W		

Testurteile DIGITRADIO 3 VOICE



Testnote: sehr gut (95%)
SATVISION 02/21

Testnote: 1,4
Guter Rat 1/21

INNOVATION
Audiovision 4/21

Testnote: sehr gut
Audiovision 4/21