



DIGITRADIO 380 CD IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player, Bluetooth, Spotify Free und Steuerung per App

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| schwarz | 4019588039544 | 0000/3954 | 6,37 kg | 4,55 kg | 45 x 13,8 x 25,4 cm | 51,5 x 19,2 x 33,5 cm |
| silber | 4019588139541 | 0001/3954 | 6,37 kg | 4,55 kg | 45 x 13,8 x 25,4 cm | 51,5 x 19,2 x 33,5 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

- Vielseitiges Digitalradio: DAB+ und Internet-Radio ermöglichen rauschfreies & klangstarkes Radio bei extrem robustem Empfang / Analoge UKW Radiostationen sind ebenso zuverlässig empfangbar
- Stereo Sound: Zwei 20 Watt starke Lautsprecher mit Equalizer sorgen für satten und klaren Klang / Intuitive Bedienung am Gerät, per Fernbedienung oder App-Steuerung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Musikdateien können einfach über die USB-Schnittstelle, Spotify Free oder via Bluetooth Audiostreaming von Smartphone oder Tablet wiedergeben werden
- Features & Anschlüsse: Dimmbares 2,4 Zoll Farbdisplay, Senderspeicher (20x DAB+ / 20x UKW), Sleeptimer, Wecktimer / USB (MP3 Wiedergabe und Ladefunktion), AUX in, Kopfhöreranschluss

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 40 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 20 W

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

USB: 1

| | | |
|---|--|---|
| BEDIENUNG/KOMFORT <p>Uhr: Ja</p> <p>Wecktimer: Ja</p> <p>Sleeptimer: Ja</p> <p>Snooze-Funktion: Ja</p> <p>Fernbedienung: Ja</p> <p>Programmspeicher Favoriten DAB+: 20</p> <p>Programmspeicher Favoriten Internetradio: 20</p> <p>Programmspeicher Favoriten UKW: 20</p> | BLUETOOTH VERSION & PROFILE <p>Bluetooth-Version: 4,2</p> <p>AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja</p> <p>A2DP (Streaming von Audiodaten): ja</p> | DISPLAY <p>Typ: TFT-Farbdisplay</p> <p>Größe: 2,4 Zoll</p> <p>Dimmbar: Ja</p> <p>Slide-Show / catSLS: Ja</p> <p>RadioVIS: Ja</p> |
| FUNKTIONEN <p>MP3 Wiedergabe über USB: Ja</p> <p>USB Ladefunktion: Ja</p> <p>CD Player mit MP3: Ja</p> | NETZWERK & KOMMUNIKATION <p>Bluetooth: Ja</p> <p>App-Steuerung: OKTIV</p> | WLAN <p>WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)</p> |
| UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS <p>Audio-Formate: AAC, MP3</p> | SONSTIGE FEATURES <p>OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Türkisch</p> | STREAMING <p>Bluetooth Audiostreaming: Ja</p> <p>Spotify Free: Ja</p> |
| STROMVERSORGUNG <p>Nennspannung: 230 V</p> <p>Frequenz: 50 Hz</p> <p>Netzteilart: Intern</p> | LEISTUNG/ENERGIEWERTE <p>Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,9 W</p> <p>Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,9 W</p> <p>Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 60 W</p> <p>Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W</p> | LIEFERUMFANG <p>DIGITRADIO 380 CD IR, Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Bedienungsanleitung</p> |