



TechniSat

TECHNITENNE 70 mit Quattro-Switch-LNB

70 cm DigitalSat-Antenne aus Stahl

Farbe	EAN	Art.-Nr.
anthrazit	4019588378988	1370/8980
lichtgrau	4019588708983	1070/8980

TOP-AUSSTATTUNG

- Leistungsstark: Digitale 70 cm Sat-Antenne mit 40 mm Quattro-Switch LNB zum einfachen Anschluss von bis zu vier Receiver oder Fernseher für optimalen Sat-Empfang mit riesiger Programmvielfalt

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 1 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19,5 V

Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Stahl

Materialstärke: 0,5 mm

Beschichtung: lackiert

AUSGANGSFREQUENZBEREICH	EINGANGSFREQUENZBEREICH	GEEIGNET FÜR
Low-Band: 950 ... 1.950 MHz	Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz	Anzahl Orbitpositionen: 1
High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz	High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz	Anzahl Teilnehmer: 4
TECHNISCHE DATEN	LIEFERUMFANG	
Nennmaß: 0,63 m	TECHNITENNE 70, Universal-Quattro-Switch-LNB, Montageanleitung	
F/D: 0,49		
G/T: 14,7 dBk		
Gewinn: 36,5 dBi @12,75GHz		
Offsetwinkel: 27,77 °		
Mast Ø: 32 ... 50 mm		
Feedaufnahme: 40 mm		
Ausgänge: 4		
Anschluss-Typ: F-Buchse		
Impedanz: 75 Ω		
Versstärkung: 55 ... 67 dB (LNB)		