



## DIGIFLEX TT5

Aktive Stab-Zimmerantenne mit eingebautem Verstärker (/DVB-T2/DAB+/UKW)

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588060258	0000/6025	230 g	152 g	7 x 34,5 x 7 cm	7,5 x 32,5 x 5,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Kompakte aktive Zimmerantenne zum Empfang von digitalem Fernsehen über DVB-T2 und digitalem Radio via DAB+ /UKW ohne Außenantenne
- Einfache Installation über die Antennenbuchse des Empfangsgeräts und gute Stabilität durch den eingebauten Magneten im Fuß der Antenne
- Starker Empfang: der LTE-Filter filtert Störungen durch Mobilfunksignale heraus und sorgt zusätzlich mit dem Signalverstärker für starken und stabilen Empfang
- Die Stromversorgung der Antenne erfolgt vom angeschlossenen Empfangsgerät 5 Volt (40 mA); Empfangsbereich: VHF: 87,5 ... 230 MHz, UHF: 470 ... 790 MHz
- Beachten Sie bei Verwendung mit DAB+ Empfängern, dass der Antennenanschluss des DAB+ Radios die 5 V Versorgungsspannung für die Antenne liefern muss; Ansonsten funktioniert diese nicht

**ALLGEMEINE MERKMALE**

Kabellänge: 2 m

**EMPFANGSBEREICH**

VHF: 87,5 ... 230 MHz

UHF: 470 ... 790 MHz

**TECHNISCHE DATEN**

Rauschmaß: 3,5 dB

Schutzart: IP20

Anschluss-Typ: IEC

Impedanz: 75 Ω

**VERSTÄRKUNG**

VHF: 24 dB

UHF: 26 dB

**STROMVERSORGUNG**

Antennenspeisung: 5V vom Empfangsgerät

**LIEFERUMFANG**

Stabantenne, Basis mit Antennenkabel und Verstärker, Kurzanleitung