

DIGITRADIO 371 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit kabelloser Ladefunktion und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029712	schwarz	0000/2971	3,19 kg	2,42 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit RDS und PLL
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- TFT-Farbdisplay (2,4")
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Wireless Charging
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Internetradio: Ja
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 10 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
- Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten Internetradio: 20
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 4,2
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

- Typ: TFT-Farbdisplay
- Größe: 2,4 Zoll
- Dimmbar: Ja
- Slide-Show / catSLS: Ja
- RadioVIS: Ja

FUNKTIONEN

- MP3 Wiedergabe über USB: Ja
- USB Ladefunktion: Ja
- Wireless charging: Ja (10 Watt)

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- App-Steuerung: OKTIV

WLAN

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: <2 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 38 W

LIEFERUMFANG

- DIGITRADIO 371 IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung