



DIGITRADIO FLEX 2

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039728	weiß	0000/3972	406 g	268 g	8,2 x 15 x 8 cm	17,8 x 9,5 x 12 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

2.4" TFT-Farbdisplay

Weck- und Sleeptimer

Integrierter Lautsprecher

Bluetooth 5.0-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

Equalizer (vordefiniert): Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Größe: 2,4 Zoll

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver

Netzwerkverbindung: 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7 W max.

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO FLEX 2, Bedienungsanleitung