



DIGITRADIO 231 OD

DAB+/UKW Outdoor-Boombox mit Akku und Bluetooth-Audiostreaming

VPE Karton	Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
2	Schwarz	4019588039667	0000/3966	3,63 kg	2,38 kg	34 x 24,8 x 16,7 cm	40,7 x 20,3 x 29 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Die kompakte, robuste Bauart und das spritzwassergeschützte Gehäuse (IPX4) des Baustellen-Radios schützt die Elektronik des Gerätes vor Schlägen oder Stößen, optimal für Außenbereich und Baustelle
- Einzigartiges, patentiertes Akkukonzept: Zusätzlich zum integrierten Akku kann ein weiterer Akku platziert werden. Kompatible Akkus: 18V (max. Bauhöhe 82 mm) Bosch Professional, Makita oder DeWalt
- Neben Netzbetrieb spielt das Radio auch bis zu 8 Stunden über den integrierten Akku, ohne dass herumliegende Kabel die Sicherheit gefährden. Optional ist eine Erweiterung durch externe Akku möglich
- Der perfekte Outdoor und Baustellen-Begleiter: Die robuste Bauart und ein spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX4) halten einige Strapazen aus

SONSTIGES

abmasse_stationär: Ja

abmasse_portabel: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja

Baustellenradio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 16 W RMS

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 8 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DISPLAY
Wecktimer: Ja (Nur Netzbetrieb)	Bluetooth-Version: 4,2	Typ: TFT
Sleeptimer: Ja	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja	Größe: 2,4 Zoll
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20	A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Dimmbar: Ja
Programmspeicher Favoriten UKW: 20		Slide-Show / catSLS: Ja
Schutzklasse: IPX4		
NETZWERK & KOMMUNIKATION	SONSTIGE FEATURES	STREAMING
Bluetooth: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch	Bluetooth Audiostreaming: Ja
STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG	
Akku wechselbar: Ja (optional)	DIGITRADIO 231 OD, Bedienungsanleitung, Netzteil, 18V Akkuaufnahmen für Makita, BOSCH Professional und DeWalt	
Akku integriert: Ja		
Akkutyp: Lithium-Ionen mit 11,1 V, 2.200 mAh und 24,42 Wh		
Akkulaufzeit: Bis zu 8 Stunden		
Akkuaufnahme: Für 18V Akkus von Bosch Professional, Makita, DeWalt		
Nennspannung: 230 V		
Frequenz: 50 / 60 Hz		
Netzteil: DC 18 V / 2.000 mA		
Netzteilart: Extern		

Testurteile DIGITRADIO 231 OD



Sehr gut (92 %)
SATVISION 11/2022

Testnote: 1,4
(Preis/Leistung: sehr gut)
Heimwerker Praxis 1/23