

VIOLA CR 1

Radiowecker mit DAB+ und UKW-Empfang, Wireless Charging, USB-Ladefunktion und dimmbarem 3,5-Zoll-Display

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588029699	0000/2969	818 g	506 g	19 x 8,5 x 9,6 cm	24,5 x 9,8 x 11 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckerhythmus
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Großes Display mit breitem Blickwinkel
- Wireless Charging für Smartphones

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 3,3 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 30
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

DISPLAY

- Typ: LCD
- Größe: 3,5 Zoll
- Dimmbar: Ja

FUNKTIONEN
USB Ladefunktion: Ja
Wireless charging: Ja (10 Watt)

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 9 V / 2.500 mA
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
VIOLA CR 1, Netzteil, Bedienungsanleitung