



IMETEO Sensor 1

Zusätzlicher Außensensor für die Wetterstation IMETEO Q1

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588769687						
4019588766815	weiß	76-4968-01	518 g	196 g	4,8 x 9,8 x 2,4 cm	4,8 x 9,8 x 2,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Displayanzeige
- Übertragungsreichweite bis zu 60m
- Wandmontage möglich
- Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Frequenz 433,92 MHz - 10 dBm - 3 umschaltbare Kanäle
- IPX3 Schutzklasse

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: RF 433.92 MHz

Reichweite Innen: max. 60 m

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

SENSORIK

Sensor-Typ: Kabellose Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Temperatursensor: Ja

Luftfeuchtigkeitssensor: Ja

Temperaturbereich: -40 ... 70 °C

Genauigkeit (Temperatur): +/- 1,5 °C

Feuchtigkeitsbereich: 20 - 95 %

Genauigkeit (Feuchtigkeit): +/- 6 %

STROMVERSORGUNG

Batterietyp: 2 x LR06 1,5V AA
(nicht im Lieferumfang)

LIEFERUMFANG

Sensor für IMETEO Q1,
Kurzanleitung