



## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
beige	4019588041950	1045/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
schiefergrau	4019588341951	1345/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
ziegelrot	4019588441958	1445/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
gelb mit Smiley	4019588541955	1545/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
polarweiß	4019588741959	1745/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,7 GHz

Temperaturdrift:  $\pm 2,5$  MHz

Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

Genauigkeit:  $\pm 1$  MHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 12 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 20 V

Bandumschaltung: 22 kHz

### ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Materialstärke: 1 mm

Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung: Ja

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 1

#### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder: Ja

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,45 m

F/D: 0,6

Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Feedaufnahme: 40 mm

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: typ. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder-V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung