



TECHNISMART Fernbedienung

Kompakte Fernbedienung für die Fernsteuerung des TECHNISMART Alarmierungssystems zuhause

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
grau/schwarz	4019588095618	0000/9561	30 g	20 g	7,44 x 3,45 x 1,61 cm	8,2 x 2 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das TECHNISMART-Alarmssystem: Zur Nutzung dieser Fernbedienung werden die TECHNISMART Zentraleinheit sowie die kostenfreie TECHNISMART App (iOS) benötigt
- Bequem, einfach per Knopfdruck: Die batteriebetriebene Fernbedienung dient zum scharf schalten, unscharf schalten oder aktivieren des Zuhause-Modus der Alarmanlage
- Praktisch im Notfall: Die Fernsteuerung verfügt über eine SOS-Taste über die Sie im Notfall ganz leicht einen hausinternen Alarm auslösen. Die Steuerung kann leicht am Schlüsselbund befestigt werden, so haben Sie diese immer schnell zu Hand.
- Intuitive Bedienung und Einfache Einrichtung: Die Integration der Fernbedienung in das TECHNISMART Alarmierungssystem erfolgt über einen sehr einfachen QR-Code-Scan in der kostenfreien TECHNISMART App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Tablet PC: Ja
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	DC IN: 1	Smartphone: Ja
	USB: 2	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	FUNKVERBINDUNG	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth-Version: 5	Funkkommunikation: RF (ISM-Band)	Bluetooth: Ja 4.1 LE
	Reichweite Innen: max. 30 m	
	Reichweite Außen: max. 100 m	
	Betriebsfrequenz: 433,92 MHz	
WLAN	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG
WLAN: Ja (802.11ac)	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch	Akkulaufzeit: Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe
		Nennspannung: 3 V
		Frequenz: 50 Hz
		Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA
		Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh
		Nennleistung: 3 W
		Batterietyp: CR2032
		Netzteilart: Extern
		LIEFERUMFANG
		Fernbedienung