



DIGITRADIO 11 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588039582	0000/3958	620 g	156 g	12 x 9 x 6 cm	17 x 7,5 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- **Kompakter Radio-Adapter:** Das Empfangsteil dient zur Aufrüstung bestehender Stereoanlagen oder AV-Receiver um den Empfang von Digitalradio und Internetradio - Der Adapter hat keine eigenen Lautsprecher
- **Erstklassige Ausstattung:** Neben DAB Plus und Internet-Radio Empfang haben Sie Zugriff auf Musikdienste wie Spotify, Amazon Music und mehr. Erleben Sie kristallklare Audioqualität mit Bluetooth-Audiostreaming und integrierter WLAN-Konnektivität
- **Komfort:** Das dimmbare 3,5 Zoll Farbdisplay bietet neben Uhrzeit und Sendernamen weitere Informationen zum laufenden Programm. Praktisch sind zusätzliche Funktionen wie Wecktimer, Sleptimer und die Möglichkeit, eine externe Antenne anzuschließen
- **Volle Flexibilität:** Zusätzlich lassen sich jeweils 30 UKW und DAB-Sender abspeichern. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung oder bequem per App

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Radioadapter: Ja

Stationäres Radio: Ja

<div>RADIO/EMPFANG</div> <div>DAB+: 174 - 240 MHz</div> <div>UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz</div> <div>Internetradio: Ja</div> <div>Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne</div>	<div>LAUTSPRECHER</div> <div>Equalizer: Ja</div>	<div>ANSCHLÜSSE</div> <div>Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)</div> <div>Audio-Ausgang analog (RCA): Ja</div> <div>Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1</div>	
<div>BEDIENUNG/KOMFORT</div> <div>Uhr: Ja</div> <div>Wecktimer: Ja</div> <div>Sleeptimer: Ja</div> <div>Snooze-Funktion: Ja</div> <div>Fernbedienung: Ja</div> <div>Programmspeicher Favoriten UKW: 30</div> <div>Programmspeicher Favoriten DAB+: 30</div>	<div>BLUETOOTH VERSION & PROFILE</div> <div>Bluetooth-Version: 5</div> <div>AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja</div> <div>A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja</div>	<div>DISPLAY</div> <div>Typ: TFT-Farbdisplay</div> <div>Größe: 3,5 Zoll</div> <div>Auflösung (Linien x Zeilen): 480x320 Pixel</div> <div>Dimmbar: Ja</div> <div>Slide-Show / catSLS: Ja</div> <div>RadioVIS: Ja</div>	
<div>NETZWERK & KOMMUNIKATION</div> <div>Bluetooth: Ja</div>	<div>WLAN</div> <div>WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)</div>	<div>SONSTIGE FEATURES</div> <div>OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch, Portugiesisch, Türkisch</div>	
<div>STREAMING</div> <div>Bluetooth Audiostreaming: Ja</div> <div>Amazon Music: Ja</div> <div>Spotify Free: Ja</div> <div>Klassik Radio Plus: Ja</div>	<div>STROMVERSORGUNG</div> <div>Nennspannung: 230 V</div> <div>Frequenz: 50 Hz</div> <div>Netzteil: DC 5 V / 1000 mA</div> <div>Netzteilart: Extern</div>	<div>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</div> <div>Leistungsaufnahme</div> <div>Standbybetrieb: 0,72 W</div> <div>Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,4 W</div>	<div>LIEFERUMFANG</div> <div>DIGITRADIO 11 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Cinch Audiokabel, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung</div>