



DIGITRADIO 50 SE

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem Display

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139794	weiß	0001/3979	600 g	350 g	17 x 9,5 x 8 cm	23 x 10 x 9 cm
4019588039797	schwarz	0000/3979	600 g	350 g	17 x 9,5 x 8 cm	23 x 10 x 9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
Uhr- und Datumsanzeige	Zwei Radiowecktimer möglich	Wecken mit Radiosender oder Signalton
Einstellbarer Weckrhythmus	Snooze- und Sleep-Funktion	Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit
USB-Charging		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,5 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1 (5V - 1A)

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 4,7 Zoll

Dimmbar: Ja

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Dänisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5,5 V / 2.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 50 SE, Netzteil (180 cm), Bedienungsanleitung