



DIGITRADIO 53 BT

DAB+/UKW Premium Uhrenradio mit USB-Ladefunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139411	hellgrau	0001/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm
4019588039414	schwarz	0000/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Snooze- und Sleep-Funktion

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Großes Display mit Lichtsensor für automatisches dimmen

Exzellenter Stereo-Klang mit einer großen Passivmembrane

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPfang

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Übertragungsbereich: 63 - 20.000 Hz

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: VA-LCD

Größe: 3,5 Zoll

Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja (5 V - 1 A)

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 12 V - 3 A, 36 W

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 53 BT, Netzteil, Bedienungsanleitung