

DIGITRADIO 53 BT

Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und UKW-Empfang, 20 W Stereo-Leistung, Radiowecker-Funktion und USB-Ladefunktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
hellgrau	4019588139411	0001/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm
schwarz	4019588039414	0000/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Großes Display mit Lichtsensor für automatisches dimmen
- Exzellenter Stereo-Klang mit einer großen Passivmembrane

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- Übertragungsbereich: 63 - 20.000 Hz
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 30
- Programmspeicher Favoriten UKW: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY
Typ: VA-LCD
Größe: 3,5 Zoll
Dimmbar: Ja (automisch mit Lichtsensor)

FUNKTIONEN
USB Ladefunktion: Ja (5 V - 1 A)

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Netzteil: 12 V - 3 A, 36 W
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 53 BT, Netzteil, Bedienungsanleitung