



## DIGIT S3 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588147126	Schwarz	0010/4712	1,03 kg	380 g	18 x 4,5 x 13 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)
- Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall
- Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO
- HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität
- ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste
- Unterstützt Audio Codierformat AAC

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

## AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1  
USB: 1 (USB 2.0)  
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja  
Scart: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)  
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja  
F-Buchse SAT (in): 1  
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

## BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000  
Teletextuntertitel: Ja  
Mediaplayer: Ja  
Sleeptimer: Ja  
Programmspeicherplätze: 4.999  
Schnellstart: Ja  
Kindersicherung: Ja  
Auswahl Regionalsender: Ja  
Fernbedienung: Ja  
Für Camping geeignet: Ja  
Wecktimer: Ja  
Autostandby: Ja  
Teletext: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

## AUFAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Nein  
DVR Speichermedium: Nein

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

IPv4: Ja  
100Base-T: Ja  
TCP/IP: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner  
Sat (DVB-S2): 1  
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607  
Satradio: Ja  
Internetradio: Ja  
Empfang von: HD-TV, SD-TV  
TECHNIROUTER ready: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz  
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)  
DVB-S: QPSK  
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud  
DVB-S2: 8PSK - QPSK  
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud  
FEC: RS, LDPC, BCH

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

SFI: Ja  
TECHNIFAMILY: Ja  
ISI-Mode: Ja  
ISIPRO: Ja  
AUTOINSTALL: Ja

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264  
Video-Formate: MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF  
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF  
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Spanisch, Englisch, Griechisch, Niederländisch, Tschechisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Deutsch, Polnisch, Ungarisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch  
Programmspeicher Gesamt: 4.999

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Netzteil: extern DC 12 V / 2 A

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0,3 W  
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6,3 W

## LIEFERUMFANG

DIGIT S3 HD, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung