



TECHNISMART Außensirene

Alarmsirene für den Außenbereich im TECHNISMART Alarmierungssystem

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588095670	0000/9567	1,48 kg	1,19 kg	23,5 x 6,5 x 28 cm	25 x 9 x 28,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das TECHNISMART- Alarmsystem: Zur Nutzung der Außensirene werden die TECHNISMART Zentraleinheit sowie die kostenfreie TECHNISMART App (iOS) benötigt
- Die Außensirene wird kabellos per Batterie betrieben und ist Spritzwasser geschützt, optimal für den Einsatz an der Hauswand, Garage oder Gartenlaube. Der Alarm kann z.B. über einen Bewegungsmelder oder Tür-Fensterkontakt ausgelöst werden
- 3-fache Alarmierung: Die Sirene löst im Einbruchsfall sowie bei Diebstahl-/Manipulationsversuch einen sehr lauten Signalton von bis zu 115 dB aus, die signalrote LED blinkt deutlich sichtbar und eine Push-Benachrichtigung wird aufs Handy gesendet
- Intuitive Bedienung und Einfache Einrichtung: Die Integration der Außensirene in das TECHNISMART Alarmierungssystem erfolgt über einen sehr einfachen QR-Code-Scan in der kostenfreien TECHNISMART App.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN	
IP-Klasse: 54	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Tablet PC: Ja	
Umgebungstemperatur: -10 ... 50 °C	USB: 2	Smartphone: Ja	
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %	DC IN: 1		
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	FUNKVERBINDUNG	NETZWERK & KOMMUNIKATION	
Bluetooth-Version: 5	Funkkommunikation: RF (ISM-Band)	Bluetooth: Ja 4.1 LE	
	Reichweite Innen: max. 30 m		
	Reichweite Außen: max. 100 m		
	Betriebsfrequenz: 433,92 MHz		
WLAN	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
WLAN: Ja (802.11ac)	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch	Akkulaufzeit: Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe Nennspannung: 4,5 V Frequenz: 50 Hz Akutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA Nennleistung: 3 W Batterietyp: 3x LR20 (D) Netzteilart: Extern	Außensirene, Montagezubehör, Batterien