



TECHNISMART Bewegungsmelder

Bewegungsmelder für das TECHNISMART System

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588095632	0000/9563	224 g	196 g	6 x 10 x 5 cm	6,3 x 13,5 x 5,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das TECHNISMART-Alarmsystem: Zur Nutzung des Bewegungsmelders wird die Zentraleinheit aus dem TECHNISMART Startpaket sowie die kostenfreie TECHNISMART App (iOS) benötigt.
- Der Infrarot-Bewegungsmelder besitzt einen Sichtwinkel von 100 Grad sowie eine Bewegungserkennung von bis zu 9 Metern. Sobald er Bewegungen registriert wird im Zusammenspiel mit der Zentraleinheit Alarm ausgelöst.
- Individuelle Ausrichtung: Die Installation an der Hauswand erfolgt über die Montageplatte mit beweglichem Kugelgelenk. Der Bewegungsmelder wird über einen sehr einfachen QR-Code-Scan in der TECHNISMART-App in das Alarmierungssystem integriert.
- Kabelloser Batteriebetrieb: Der Sensor für den Innenraum wird bereits mit eingelegten Batterien geliefert. Zum Betrieb werden 2 Batterien LR6 AA 1,5 V benötigt.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Tablet PC: Ja
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	DC IN: 1	Smartphone: Ja
	USB: 2	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	FUNKVERBINDUNG	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth-Version: 5	Funkkommunikation: RF (ISM-Band)	Bluetooth: Ja 4.1 LE
	Reichweite Innen: max. 30 m	
	Reichweite Außen: max. 100 m	
	Betriebsfrequenz: 433,92 MHz	
WLAN	SENSORIK	SONSTIGE FEATURES
WLAN: Ja (802.11ac)	Bewegungssensor: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch
STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG	
Akkulaufzeit: Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe	Bewegungsmelder, Montagematerial	
Nennspannung: 3 V		
Frequenz: 50 Hz		
Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA		
Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh		
Nennleistung: 3 W		
Batterietyp: 2 x AA		
Netzteilart: Extern		