

TECHNISMART RFID Keypad

Zahlenpad für das Deaktivieren oder Scharfschalten des TECHNISMART Alarmierungssystems

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588095649	0000/9564	300 g	180 g	9 x 14,5 x 2,5 cm	9,5 x 15 x 6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Keypad mit RFID
- 433,92 MHz Funktechnologie
- Betrieb über Akku (ohne Kabel) oder über Netzteil
- Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
- Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen
- Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
- Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C

ANSCHLÜSSE

- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- DC IN: 1
- USB: 1

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

- Tablet PC: Ja
- Smartphone: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5

FUNKVERBINDUNG

- Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
- Reichweite Innen: max. 30 m
- Reichweite Außen: max. 100 m
- Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja 4.1 LE

WLAN
WLAN: Ja (802.11ac)

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG
Akkulaufzeit (max.): Bis zu 6 Monate
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Netzteil: 5V - 1A
Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V / 800 mAh / 2,96 Wh BL-5B
Nennleistung: 3 W
Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III
Netzteilart: extern

LIEFERUMFANG
RFID Keypad, Netzteil (150 cm), Montagezubehör