



## TECHNISMART RFID Keypad

Zahlenpad für das Deaktivieren oder Scharfschalten des TECHNISMART Alarmierungssystems

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095649	weiß	0000/9564	300 g	180 g	9 x 14,5 x 2,5 cm	9,5 x 15 x 6 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Keypad mit RFID

Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch

Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App

433,92 MHz Funktechnologie

Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen

Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

Betrieb über Akku (ohne Kabel) oder über Netzteil

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

DC IN: 1

USB: 1

### BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja

Smartphone: Ja

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: RF (ISM-Band)

Reichweite Innen: max. 30 m

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja 4.1 LE

## WLAN

WLAN: Ja (802.11ac)

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

## STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit (max.): Bis zu 6 Monate

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 5V - 1A

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V / 800 mAh / 2,96 Wh BL-5B

Nennleistung: 3 W

Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

Netzteilart: extern

## LIEFERUMFANG

RFID Keypad, Netzteil (150 cm), Montagezubehör