



DIGITRADIO 215 NDR Schlager Dabbi Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und NDR Schlager-Direktwahl taste

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588119956	0011/4995	672 g	428 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	26 x 15 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Uhr- und Datumsanzeige

Direktwahl taste für den regionalen NDR Schlager Sender über DAB+

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Zwei einstellbare Weckzeiten

Sechs frei belegbare Direktwahl tasten

Favoritenspeicher (6 für DAB+ und 6 für UKW)

TFT-Farbdisplay (2,8")

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 6

Programmspeicher Favoriten DAB+: 6

DIREKTWAHL TASTE

NDR Schlager: Ja

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 4 x AA

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 215 NDR Schlager Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung