



DIGITRADIO 215 NDR Schlager Dabbi Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und NDR Schlager-Direktwahltafel

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| schwarz/silber | 4019588119956 | 0011/4995 | 672 g | 428 g | 20,5 x 11,5 x 4,5 cm | 26 x 15 x 7 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

- Das Radio zum Lieblingssender: Das handliche DAB+ Radio im Senderstil verfügt über eine praktische Direktwahltafel auf der Vorderseite des Gerätes
- Flexibler Begleiter: Der optionale Batteriebetrieb machen das kompakte Radio zum optimalen Begleiter in den Garten oder Park mit Freunden
- Bestens informiert: Dank des 2,8 Zoll Farbdisplay mit Slide-Shows für das gezielte Abrufen von Informationen zum laufenden Programm
- Immer pünktlich: Praktische Radioweckfunktionen mit Snooze- und Sleeptimer machen das kleine Radio zum kleinen Alleskönner

SONSTIGES

abmasse_portabel: Ja

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W RMS

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

| BEDIENUNG/KOMFORT | DIREKTWAHLTASTE | DISPLAY | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Wecktimer: Ja | NDR Schlager: Ja | Typ: TFT-Farbdisplay | |
| Sleeptimer: Ja | | Größe: 2,8 Zoll | |
| Snooze-Funktion: Ja | | Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel | |
| Programmspeicher Favoriten UKW: 6 | | Dimmbar: Ja | |
| Programmspeicher Favoriten DAB+: 6 | | Slide-Show / catSLS: Ja | |
| SONSTIGE FEATURES | STROMVERSORGUNG | LEISTUNG/ENERGIEWERTE | LIEFERUMFANG |
| OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch | Batteriebetrieb: Ja | Leistungsaufnahme | DIGITRADIO 215 NDR Schlager |
| | Batterietyp: 4 x AA | Standbybetrieb: 0,89 W | Edition, Netzteil, |
| | Nennspannung: 230 V | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W | Bedienungsanleitung |
| | Frequenz: 50 Hz | | |
| | Netzteil: DC 6 V / 500 mA | | |
| | Netzteilart: Extern | | |