



DIGITRADIO 574 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit großem 4" Display, Bluetooth und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588129511	silber	0001/2951	2,69 kg	1,87 kg	31 x 13,5 x 17 cm	41 x 18 x 21,5 cm
4019588029514						

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

Audiostreaming (Bluetooth)

4" TFT-Farbdisplay

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Steuerung per App

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten Internetradio: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 3.000 mA

Netzteilart: Extern

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Multilingual

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,89 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 27 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

App-Steuerung: OKTIV

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 574 IR, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 574 IR



Sehr gut, 92%
SATVISION 07/2023