



DIGITRADIO 215 Deutschlandradio Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und Deutschlandfunk-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588159952	schwarz	0015/4995	686 g	434 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	24,75 x 15 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei einstellbare Weckzeiten

TFT-Farbdisplay (2,8")

Direktwahltaste für die Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova

Drei frei belegbare Direktwahltasten

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 3

Programmspeicher Favoriten DAB+: 3

DIREKTWAHLTASTE

Deutschlandfunk: Ja

Deutschlandfunk Nova: Ja

Deutschlandfunk Kultur: Ja

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 4 x AA

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 215 Deutschlandradio Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung