

DIGITRADIO BT 2

Premium Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+/FM Radio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
lichtgrau	4019588139732	0001/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm
anthrazit/schwarz	4019588039735	0000/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Wasserabweisendes Gehäuse IPX5
- Integrierter Akku für bis zu 20 Stunden Wiedergabe
- Equalizer
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit
- Exzellenter Klang mit einer großen Passivmembrane

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- System: Passivradiator
- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- Übertragungsbereich: 63 - 20.000 Hz
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 30
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 30
- Schutzklasse: IPX5

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: VA-LCD

Größe: 3,5 Zoll

Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 11,1 V, 2.200 mAh, 24,42 Wh

Akkulaufzeit (max.): 20 h

Akkuaufladezeit: 3,5 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 15 V - 1 A, 15 W

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W (max.)

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 2, Netzteil, Bedienungsanleitung