



DIGITRADIO BT 2

Premium Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+/FM Radio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Lichtgrau	4019588139732	0001/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm
Anthrazit/Schwarz	4019588039735	0000/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 2 in 1: DIGITRADIO BT 2 kristallklarer Klang eines Digitalradios und leistungsstarker Sound einer Bluetooth Box. Neben analogem UKW empfängt das Radio bundesweite und regionale Radiosender via DAB+.
- Vielseitig: Das Digitalradio verwandelt sich ganz leicht in einen Bluetooth-Lautsprecher, einfach mit dem Smartphone koppeln und die Lieblingsmusik mit Power streamen, egal, ob zuhause oder unterwegs
- Kompakt: In dem kleinen Verwandlungskünstler ist ein leistungsstarker Akku für bis zu 20 Stunden Laufzeit eingebaut. Praktisch: Wasserabweisendes Gehäuse IPX5, perfekt für Outdoor-Abenteuer
- All-in-one-Gerät: Geringes Gewicht, kompakte Größe, Radio, Bluetooth-Box und Wecker machen das DIGITRADIO BT 2 zum idealen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten oder für Reisen.

SONSTIGES

abmasse_portabel: Ja

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

Portables Radio: Ja

Bluetoothbox mit Radiofunktion: Ja

RADIO/EMPfang

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

System: Passiv radiator

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Übertragungsbereich: 63 - 20.000 Hz

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr: Ja
Programmspeicher Favoriten UKW: 30
Programmspeicher Favoriten DAB+: 30
Schutzklasse: IPX5

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

STROMVERSORGUNG
Akku integriert: Ja
Akkutyp: Li-Ion 11,1 V, 2.200 mAh, 24,42 Wh
Akkulaufzeit: 20 h
Akkuaufladezeit: 3,5 h
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Netzteil: 15 V - 1 A, 15 W
Netzteilart: Extern

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 5
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W (max.)
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

DISPLAY
Typ: VA-LCD
Größe: 3,5 Zoll
Dimmbar: Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO BT 2, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO BT 2



Gerät des Jahres
2024/2025
Audiovision