



TECHNIRADIO SOLAR 2

Mobiles DAB+/UKW-Radio mit Aufladung über Solarpanel oder Kurbel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039964	orange/schwarz	0000/3996	670 g	510 g	17 x 9,5 x 5,5 cm	20 x 13 x 8,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Aufladung des Akkus über Solarpanel und Kurbel

LED Taschenlampe mit 2 Stufen (bis zu 20.000 mcd)

Integrierter Akku für bis zu 25 Stunden Wiedergabe

Gehäuse aus 87% Meeresplastik

Powerbank funktion zum laden von Handy's, etc.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Übertragungsbereich: 340 - 20.000 Hz

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 2 Type A & C

Impedanz: 4 Ω

BEDIENUNG/KOMFORT

Schutzklasse: IPX4

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

DISPLAY

Typ: Dot-Matrix-LCD

Größe: 1,93 Zoll

Dimmbar: Ja

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Polnisch, Italienisch

STROMVERSORUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 3,7 V, 3.000 mAh, 11,11 Wh

Akkulaufzeit (max.): 24 h

Akkuaufladezeit: 4 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 5 V - 2,3 A, 11,5 W (nicht im
Lieferumfang)

Netzteilart: USB (nicht im Lieferumfang)

Leistung Netzteil: 5 20 W

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,5 W (max.)

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO SOLAR 2, USB Kabel (110 cm), Bedienungsanleitung