

Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 30-Stunden-Akku

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
	4019588239920					
beige	4019588139923	0001/3992	1,81 kg	1,52 kg	25,5 x 15,5 x 10,8 cm	30 x 17 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)
- LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Tonwiedergabe
- Equalizer
- Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 5 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DISPLAY

- Typ: LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit (max.): 30 h

Akkuaufladezeit: 6 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

Transita 120, Netzteil (185 cm), Bedienungsanleitung