



Transita 130

Portables DAB+/UKW-Retroradio mit klassischem UKW-Frequenzregler

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Grün	4019588239944	0002/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm
Rot	4019588039940	0000/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm
Beige	4019588139947	0001/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Retro trifft Moderne: Modernes DAB+ Radio und klassischer UKW Empfang sind in diesem Radio perfekt vereint und werden ergänzt durch Bluetooth-Audiostreaming und einen praktischen AUX-in Anschluss
- Nostalgische Eleganz: Der Kunstlederüberzug samt Tragegriff, die Farbgebung, der auffällige Lautsprecher sowie der UKW-Frequenzkompass sorgen für besonderen Charme
- Bester Sound: Die Lieblingsmusik erklingt aus dem 5 Watt starken Mono-Lautsprecher in bester Klangqualität und sorgt so für optimalen Musikgenuss, dank Akku auch unterwegs
- Display mit Hintergrundbeleuchtung: Das Display auf der Oberseite des Digitalradios zeigt die wichtigsten Informationen zu den Lieblingssendern, die praktischerweise auf den Favoritentasten gespeichert werden können

SONSTIGES	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	RADIOTYP
abmasse_stationaer: Ja	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative	Stationäres Radio: Ja
abmasse_portabel: Ja	Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Portables Radio: Ja
	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	
RADIO/EMPFANG	LAUTSPRECHER	ANSCHLÜSSE
DAB+: 174 - 240 MHz	Systemleistung: 5 W (RMS)	Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz	Mono-Lautsprecher: Ja	Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne		USB: 1
BEDIENUNG/KOMFORT	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DISPLAY
Wecktimer: Ja	Bluetooth-Version: 4,2	Typ: DOT-Matrix LC
Snooze-Funktion: Ja		Dimmbar: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10		
FUNKTIONEN	NETZWERK & KOMMUNIKATION	SONSTIGE FEATURES
USB Ladefunktion: Ja	Bluetooth: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
STREAMING	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Bluetooth Audiostreaming: Ja	Akku integriert: Ja	Transita 130, Netzteil, Bedienungsanleitung
	Akkutyp: Li-Ion 3,7 V / 3.000 mAh / 11,1 Wh	
	Akkulaufzeit: 24 h	
	Akkuaufladezeit: 4 h	
	Nennspannung: 230 V	
	Frequenz: 50 - 60 Hz	
	Netzteil: DC 5,9 V / 3.000 mA	
	Netzteilart: Extern	