



## Transita 130

Portables DAB+/UKW-Retrorado mit klassischem UKW-Frequenzregler

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588239944	grün	0002/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm
4019588039940	rot	0000/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm
4019588139947	beige	0001/3994	2,06 kg	1,52 kg	27,4 x 20,3 x 9,7 cm	34,5 x 24,2 x 12 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio

Dot-Matrix LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe

Senderspeicher für Favoriten (10 DAB+)

Gehäuse mit Kunstleder, Tragegriff und eingebautem Lautsprecher

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Charging

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2

#### DISPLAY

Typ: DOT-Matrix LC

Dimmbar: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

#### FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

#### STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 3,7 V / 3.000 mAh / 11,1 Wh

Akkulaufzeit (max.): 24 h

Akkuaufladezeit: 4 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Netzteil: DC 5,9 V / 3.000 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17,7 W

#### LIEFERUMFANG

Transita 130, Netzteil, Bedienungsanleitung