



TECHNIRADIO 50

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039971	schwarz	0000/3997	444 g	252 g	12,5 x 5 x 11,5 cm	20 x 13,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Uhr- und Datumsanzeige

Einstellbarer Weckrhythmus

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

DISPLAY

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 5V - 1A USB Type C

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: >1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 50, Netzteil, Bedienungsanleitung