



TECHNIRADIO 50

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz	4019588039971	0000/3997	444 g	252 g	12,5 x 5 x 11,5 cm	20 x 13,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Stabiler Empfang: Genießen Sie kristallklaren Klang mit DAB+ Digitalradio und klassischem UKW-Radio, ergänzt durch praktische Funktionen wie RDS und PLL, speichern Sie bis zu 40 Lieblingssender (20 DAB+ und 20 UKW)
- Intuitive Bedienung: Das Uhrenradio bietet zwei einstellbare Radiowecktimer, für den Start in den Tag wählen Sie zwischen dem Wecken durch Ihren Lieblingsradiosender oder einem Signalton
- Anpassbare Funktionen: Nutzen Sie die Snooze- und Sleeptimer-Funktion für zusätzlichen Komfort, stellen Sie den Weckrhythmus nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ein
- Benutzerfreundliches Display: Der Wecker verfügt über ein großes, beleuchtetes LCD-Display mit klarer Uhrzeitanzeige und einer praktischen Dimmfunktion für mehr Schlafkomfort

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 5V - 1A USB Type C

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: >1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 50, Netzteil, Bedienungsanleitung