



## VIOLA 231 OD

DAB+/UKW Outdoor-Boombox mit Akkuaufnahme für Makita 18V und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029675	schwarz	0000/2967	3,39 kg	2,27 kg	34 x 25 x 16 cm	41,5 x 29,5 x 21,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

FM-Radio mit RDS

Akkuaufnahme kompatibel zu Makita 18V Systemen (max. Bauhöhe 80mm)

Schutz gegen Spritzwasser (IPX4)

Robuste Bauweise, geeignet für Außenbereich und Baustelle

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 FM)

2,4 Zoll TFT Farbdisplay

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 30 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 15 W

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja (Nur Netzbetrieb)

Sleeptimer: Ja

Schutzklasse: IPX4

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

#### DISPLAY

Typ: TFT

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

#### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akkutyp: Extern

Akkuaufnahme: Für 18V Akkus von Makita

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 18 V / 2.000 mA

Netzteilart: Extern

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch

#### LIEFERUMFANG

VIOLA 231 OD, Bedienungsanleitung, Netzteil, 18V Akkuaufnahmen für Makita