



## HD-C 233

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten, digitalen TV- und Radioprogrammen via Kabel

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz	4019588048317	0000/4831	488 g	246 g	18 x 3,8 x 10 cm	25 x 5 x 16 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Kompakter digitaler Kabelreceiver für Fernsehen in HDTV Qualität - optimal für den Empfang von allen freien, unverschlüsselten Kanälen der deutschen Kabelnetzanbieter
- Über den USB-Mediaplayer lassen sich Videos, Musik und Bilddateien abspielen, die kompakte Form des Receivers sorgt dafür, dass er auch bei wenig Platz ins Regal oder in den TV-Schrank passt
- Die Kabel-Box bringt eine integrierte elektronische Programmzeitschrift (EPG) mit sich, die bis zu sieben Tage im Voraus eine TV-Programm-Vorschau liefert
- Der kleine DVB-C Receiver punktet mit einfacher deutscher Menüführung sowie vierstelliger Programmplatz-Anzeige sowie Anzeige der Uhrzeit im Stand-By Modus

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

### ANSCHLÜSSE

IEC (in): Ja

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Scart: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Multilingual: Ja

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Elektronischer Programmführer: Ja

Teletext: Ja

### DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML,  
H.264/MPEG-4 AVC, MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, grün

**TUNER**

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

Kabelradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

**TUNER - KABEL**

Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 3,6 ... 6,952 Mbaud

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate: MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V 230

Frequenz: 50 Hz 50

Nennleistung: max. 8 W 8

**LIEFERUMFANG**

Kabelreceiver HD-C 233, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung