



DIGITRADIO 23 ASA

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139855	weiß	0001/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,6 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm
4019588039858	schwarz	0000/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,5 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

2,4" TFT-Farbdisplay

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

Uhr- und Datumsanzeige

Bluetooth-Audiostreaming

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer (vordefiniert): Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: TFT

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Bild-Formate: JPEG, PNG

Audio-Formate: MP2, AAC

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 9V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 23 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör