

DIGITRADIO 23 ASA

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588139855	0001/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,6 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm
schwarz	4019588039858	0000/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,5 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- 2,4" TFT-Farbdisplay
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+
- Uhr- und Datumsanzeige
- Bluetooth-Audiostreaming
- Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

FUNKTIONEN

- ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 30
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Bild-Formate: PNG, JPEG
- Audio-Formate: AAC, MP2

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Equalizer (vordefiniert): Ja

Equalizer: Ja

Mono-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: TFT

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 9V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 23 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör