

DIGITRADIO 1 A

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ASA-Warnfunktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588497108	0100/4997	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17 x 5 cm
schwarz/silber	4019588119970	0110/4997	500 g	500 g		

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit RDS
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe
- Frei belegbare Sender-Direktwahltaste
- opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 1 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

- Typ: OLED

FUNKTIONEN
ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG
Akku wechselbar: Ja
Akku integriert: Ja
Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh
Akkulaufzeit (max.): 10 h
Akkuladung per USB: Ja
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteilart: Extern
Leistung Netzteil: 5 10 W
USB Netzteil enthalten: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 1 A, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 1 A



Gut (84,3%)
SATVISION 11/2025