



DIGITRADIO 1 A

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ASA-Warnfunktion

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Schwarz/Silber | 4019588497108 | 0100/4997 | 514 g | 276 g | 15,5 x 9,1 x 3,1 cm | 17 x 17 x 5 cm |
| | 4019588119970 | 0110/4997 | 500 g | 500 g | | |

TOP-AUSSTATTUNG

- ASA-Notfalltechnologie via DAB+: Digitalradio zur zuverlässigen Informationsversorgung in Not- und Krisenfällen – auch bei Ausfall von Internet oder Mobilfunk dank ASA Technologie
- Hochwertiges OLED-Display: Helle, kontraststarke Anzeige für beste Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel – ideal für den Innen- und Außeneinsatz
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Tragbares DAB+ Radio für den stationären Betrieb mit Netzteil oder mobil ohne Kabel - dank leistungsstarkem Akku ist das 1 A ideal für Küche, Hobbyraum, Camping und unterwegs
- Kräftiger Klang: Eine passive Bassmembran und optimierter Frequenzgang sorgen für klare Höhen, feine Mitten und satte Tiefen (1 W RMS) – trotz kompakter Bauweise

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

| BEDIENUNG/KOMFORT | DISPLAY | FUNKTIONEN | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Programmspeicher Favoriten DAB+: 20 | Typ: OLED | ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja | |
| SONSTIGE FEATURES | STROMVERSORGUNG | LEISTUNG/ENERGIEWERTE | LIEFERUMFANG |
| OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch | Akku wechselbar: Ja | Leistungsaufnahme | DIGITRADIO 1 A, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung |
| | Akku integriert: Ja | Standbybetrieb: 0,3 W | |
| | Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W | |
| | Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden | | |
| | Akkuladung per USB: Ja | | |
| | Nennspannung: 230 V | | |
| | Frequenz: 50 Hz | | |
| | Leistung Netzteil: 5 10 W | | |
| | Netzteilart: Extern | | |
| | USB Netzteil enthalten: Ja | | |

Testurteile DIGITRADIO 1 A