



DIGICORDER HD S3

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und CI+ Schnittstelle.

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
320 GB	4019588147218	silber	0001/4721	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
320 GB	4019588047211	schwarz	0000/4721	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
250 GB	4019588207219	schwarz	0020/4721				

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

Integrierte Festplatte

1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: intern GB

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576p: Ja

576i: Ja

SD: Ja

HD: Ja

720p: Ja

1080i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

YUV (out): 1

Scart: 1

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

LIEFERUMFANG

DigiCorder HD S3, Fernbedienung TechniControl (inkl. Batterien), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGICORDER HD S3



Bedienkonzept: sehr gut
INFOSAT (12/2011)



Note: sehr gut
DIGITAL fernsehen
(7/2013)



Stiftung Warentest
Heft 3/2012

Testurteil gut (2,1)
Im Test: 5 HD-fähige Sat-
Empfänger



Energiesparer
SATVision
Energiesparsieger
(09/2011)



Testsieger | Note: Sehr gut
| 92,1 %
SATVision (09/2011)