



GIGASYSTEM 17/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 16 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032729	blau/gelb	0000/3272	700 g	600 g	17,5 x 15,4 x 4,5 cm	29,4 x 18,2 x 6 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Für 4 Quattro-LNB

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: 35 dB

Stämme: 45 dB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 2 ... 4 dB

Terrestrik: 2 ... 3 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 16

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 1 dB

Terrestrik: 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

GigaSystem 17/8 K, Bedienungsanleitung