



TECHNIVISION 32 ISIO KS - EPR

Full HD ISIO-NetSeher mit QuattroTuner, Internetfunktionalität, edler Kontrastscheibe und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen.

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
9,6 kg	4019588327429	schwarz	5032/7426	16,3 kg	15,2 kg	779 x 523 x 48 mm	78 x 56,1 x 20,4 cm	85,5 x 6,6 x 2,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

Edle Kontrastscheibe und drehbarer Glasfuß

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 51 mm

Gewicht (ohne Fuß): 14 kg

Geräte Breite (ohne Fuß): 780 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 523 mm

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5mm Klinke)

VGA: Ja

YUV (in): Ja Cinch

Scart: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1 Cinch Composite

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Größe (cm): 81 cm

Bildwiederholfrequenz: 50 Hz

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 1.400:1

Helligkeit: 360 cd/m²

Reaktionszeit: 6 ms

Blickwinkel: 178° V / 178° H

Standbild: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

SD: Ja

HD: Ja

720p: Ja

Größe (Zoll): 32

Typ: Full-HD eLED

1080i: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

Wecktimer: Ja

Uhr: Ja

ARTIKELINFORMATIONEN

Kontrastscheibe: Ja

AUDIO

Lautsprechersystem: integriertes Breitband
Lautsprechersystem

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Radiomodus: Ja

Weckfunktion: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 48,25 ... 855,25 MHz

Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 200 x 100

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BC

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX,
VC-1

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4,
VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2, DDAC3

TUNER

Tuner-Typ: HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 1

Kabel (DVB-C): 1

Antenne (DVB-T): 1

Analog: 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISELECT K: Ja

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz

Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Demodulation: COFDM

Übertragungsmodus: 2k/8k

Bitrate: 4,35 ... 31,67

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0,05 A

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Software-Aktualisierung: 26 W

Energiewerte Standby-Schnellstart: 20 W

Energiewerte LED: 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 58 W

jährl. Energieverbrauch: 81 kWh/annum

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG

TechniVision, Standfuß, 230V Netzanschlusskabel,
TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien,
Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD:
externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)